DV1521

Torretta di segnalazione a 5 segmenti con uscita dati IO-Link

LED-Tower-5/MDA/





Applicazione		
Applicazione		Stati della macchina visualizzati e inoltrati al software di analisi di livello superiore tramite IO-Link
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Tensione nominale DC	[V]	24
Corrente assorbita	[mA]	< 200
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero degli ingressi digitali: 6
Ingressi		
Numero degli ingressi digitali		6
Corrente di ingresso High	[mA]	6

DV1521

Torretta di segnalazione a 5 segmenti con uscita dati IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

Interfacce			
Interfaccia di comunicazione		IO-Link	
Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Modo SIO		si	
Classe richiesta per porta master		A	
Min. tempo di ciclo del processo	[ms]	3,2	
DeviceID supportati		**Modo operativo**	**DeviceID**
		default	1700
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50	
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...75	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	90	
Pressione dell'aria	[kPa]	< 106	
Max. altezza s.l.m.	[m]	2000	
Grado di protezione		IP 65	
Dati meccanici			
Peso	[g]	412,9	
Dimensioni	[mm]	Ø 70 / L = 244	
Materiali		Corpo: ABS; Lenti: PC	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		stato	1 x LED, verde
		segmento LED	5 x 4 LED
Accessori			
Accessori opzionali		supporto di base, E89060	
		supporto da parete, E89061	
		Adattatore di montaggio, E89063	
		staffa con uscita laterale del cavo, E89064	
		tubo di montaggio, E89065	
		tubo di montaggio, E89066	
		tubo di montaggio, E89067	
Osservazioni			
Osservazioni		Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l’uso.	
Quantità		1 pezzo	

DV1521

Torretta di segnalazione a 5 segmenti con uscita dati IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: M12; codifica: A

Collegamento

1	Ingresso digitale segmento LED 5
2	non collegato
3	Ingresso digitale segmento LED 3
4	Ingresso digitale segmento LED 2
5	GND
6	Ingresso digitale segmento LED 1
7	Ingresso digitale segmento LED 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrammi e curve

montaggio della base



DV1521

Torretta di segnalazione a 5 segmenti con uscita dati IO-Link

LED-Tower-5/MDA/

montaggio a parete