EY5010

Mutingarm-set

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



1 stekker blauw
2 stekker rood
T zender
R ontvanger

CE

Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Toepassingsgebied		
Uitvoering		kruis-muting met twee zender-ontvanger sensoren
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	19,2...28,8 DC
Stroomopname	[mA]	120; (zender: 60; ontvanger: 60)
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	940
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100
Kortsluitbeveiliging		ja

EY5010

Mutingarm-set

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Bereik	[m]	< 2,5
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...55
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	3000
Materialen		aluminium; Polypropyleen
Materiaal optiek		Polycarbonaat-ABS
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		4 stuk

Elektrische aansluiting - ontvanger 1

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: blauw



Aansluiting



4 OUT	schakeluitgang

EY5010

Mutingarm-set

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Elektrische aansluiting - ontvanger 2

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: rood



Aansluiting



4 OUT	schakeluitgang

Elektrische aansluiting - zender 1

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: blauw



EY5010

Mutingarm-set

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Aansluiting



2 IN	Sync A

Elektrische aansluiting - zender 2

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: rood



Aansluiting



2 IN	Sync B