




Juego de conectores a cablear para controladores de aplicaciones móviles


BasicContact-Set/for CR0421

1




0,5...1,5 mm²

2




0,5...1,5 mm²




1,0...2,5 mm²

3




1,0...2,5 mm²

4




0,5...1,5 mm²




2,0...3,0 mm²

5



M6 (10 mm²)



M8 (10 mm²)

1

conectores faston hembra 2,8 x 0,8 mm

2

conectores faston hembra 6,3 x 0,8 mm

3

conectores faston hembra 6,3 x 0,8 mm completamente aislado

4

Contactos para soportes de fusibles de automóvil

5

Terminales de anillo

Campo de aplicación

Versión

para el BasicRelay, para el cableado completo de un BasicRelay, CR0421

Datos mecánicos

Peso

[g]

85,5

Dimensiones

[mm]

134,5 x 50,6 x 210



Juego de conectores a cablear para controladores de aplicaciones móviles

BasicContact-Set/for CR0421

Accesorios

Componentes incluidos

conectores faston hembra para conexiones relé:
10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

conectores faston hembra para conexiones relé:
20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

conectores faston hembra para conexiones relé:
20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340

conectores faston hembra para distribuidores de potencial: 20 x
6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), completamente aislado DIN 46245

Contactos para soportes de fusibles de automóvil: 6 x 0,5...1,5 mm²

Contactos para soportes de fusibles de automóvil: 4 x 2,0...3,0 mm²

terminales redondos para el suministro de tensión: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234

terminales redondos para el suministro de tensión: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234

Tuercas: 1 x M6, galvanizado ISO 4032

Tuercas: 1 x M8, galvanizado ISO 4032

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: