



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	250
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 4
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	18...30; (melalui kabel pipih)
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	6...10
Arus input Rendah	[mA]	0...2
Level peralihan tinggi	[V]	> 11
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...50



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Catatan tentang suhu sekitar	arus untuk suplai sensor: < 200 mA
	-25...70 °C: < 150 mA
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i	2.1					
Pengalamatan AS-i	Pengalamatan IR dimungkinkan					
Mode pengalamatan yang lebih luas	tidak					
Profil AS-i	S-0.F.E					
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	0					
Kode ID AS-i [hex]	F.E					
Penetapan bit parameter	bit parameter	Penamaan				
	P0	pemilihan High aktif/ Low aktif	/	pin	2 /	soket I-1 / FKT 1
	P1	pemilihan High aktif/ Low aktif	/	pin	2 /	soket I-2 / FKT 2
	P2	pemilihan High aktif/ Low aktif	/	pin	2 /	soket I-3 / FKT 3
	P3	pemilihan High aktif/ Low aktif	/	pin	2 /	soket I-4 / FKT 4

Data teknis

Berat [g]	107.7
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC
Material	PBT

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning

Aksesori

Aksesori (opsional)	Bagian bawah modul
---------------------	--------------------

Keterangan

Keterangan	Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal: I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4 Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik. Jika terjadi kesalahan, aktivitas tinggi atau rendah (prinsip NO atau NC) dari input pemeriksaan fungsi dapat diatur secara terpisah. Apabila terjadi kesalahan, LED merah lampu input yang sesuai dan tambahan LED 2 (KESALAHAN) berkedip.
Jumlah paket	1 buah

Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A



	Input
1	Suplai sensor L+
2	input pemeriksaan fungsi
3	Suplai sensor L-
4	input data
5	tidak digunakan