E80392

Adattatore per antenne RFID per aumentare la velocità di passaggio

ANT-AMP/490x40/KQ



Dati elettrici		
Frequenza operativa	[MHz]	13,56
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...60
Dati meccanici		
Peso	[g]	370,5
Materiali		POM
Coppia di serraggio	[Nm]	0,5
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Altri dati		

Tag E80371 (30 mm)

antenna	portata senza metallo			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

antenna	portata senza metallo			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392

Adattatore per antenne RFID per aumentare la velocità di passaggio

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO card)

antenna	portata senza metallo			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			