AC3202

Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 DI T C



1 connecteur avec bornes à ressort
2 étiquette
3 Prise d'adressage
4 Adaptateur pour rails DIN

Application		
Application		mise en armoire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	250
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP; (type 2 selon CEI 61131-2)
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30; (DC)
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui

AC3202

Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 DI T C

Conditions d'utilisation						
Température ambiante	[°C]	-25...60				
Température de stockage	[°C]	-25...75				
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)				
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000				
Indice de protection		IP 20				
Protection bornes		IP 20				
Degré de pollution		2				
Tests / homologations						
CEM		EN 62026-2				
		EN 61000-6-2				
		EN 61000-6-3				
MTTF	[Années]	437				
Classification AS-i						
Version AS-i		2.11; 3.0				
Adressage AS-i		Prise d'adressage				
Mode d’adressage étendu		oui				
Profil maître AS-i		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.A.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	0				
Code ID AS-i	[hex]	A.E				
Certificat AS-i		124402				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		entrée	I-1	I-2	I-3	I-4
Données mécaniques						
Poids	[g]	126,7				
Type de montage		Montage sur rail DIN				
Matières		plastique; PC-GF20				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		état de commutation	LED, jaune I1...I4			
		fonctionnement	LED, vert AS-i			
		erreurs	LED, rouge			
Accessoires						
Fourniture		cages à ressort				
Remarques						
Remarques		Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.				
Unité d'emballage		1 pièces				

AC3202

Module d'armoire AS-Interface

SmartL25 4 DI T C

Raccordement électrique

borniers: 4 x ; En pas de: 5,0 mm

Raccordement



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentation des capteurs +24V
I-	Alimentation des capteurs 0V
I1...I4	entrée de commutation détecteur 1...4
n.c.	non utilisé