




Juego de conectores a cablear para controladores de aplicaciones móviles


BasicContact-Set/for CR0421

①




0,5...1,5 mm²

②




0,5...1,5 mm²




1,0...2,5 mm²

③




1,0...2,5 mm²

④




0,5...1,5 mm²




2,0...3,0 mm²

⑤



M6 (10 mm²)



M8 (10 mm²)

- 1 conectores faston hembra 2,8 x 0,8 mm
- 2 conectores faston hembra 6,3 x 0,8 mm
- 3 conectores faston hembra 6,3 x 0,8 mm completamente aislado
- 4 Contactos para soportes de fusibles de automóvil
- 5 Terminales de anillo

Campo de aplicación

Versión para el BasicRelay, para el cableado completo de un BasicRelay, CR0421

Datos mecánicos

Peso	[g]	85,5
Dimensiones	[mm]	134,5 x 50,6 x 210



Juego de conectores a cablear para controladores de aplicaciones móviles

BasicContact-Set/for CR0421

Accesorios

Componentes incluidos

conectores faston hembra para conexiones relé:
10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

conectores faston hembra para conexiones relé:
20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

conectores faston hembra para conexiones relé:
20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340

conectores faston hembra para distribuidores de potencial: 20 x
6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), completamente aislado DIN 46245

Contactos para soportes de fusibles de automóvil: 6 x 0,5...1,5 mm²

Contactos para soportes de fusibles de automóvil: 4 x 2,0...3,0 mm²

terminales redondos para el suministro de tensión: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234

terminales redondos para el suministro de tensión: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234

Tuercas: 1 x M6, galvanizado ISO 4032

Tuercas: 1 x M8, galvanizado ISO 4032

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: