




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OOF

Zasięg działania

[mm]

200

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

46

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

3

Długość głowicy

[mm]

25

Długość

[mm]

600



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20105
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.