

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-E3

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

100

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość [mm]

600

Minimalny promień zgięcia [mm]

30

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PVC

E20166



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-E3

Akcesoria

Dostarczane elementy

E20105

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.