

## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-R3/2m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

## OIF

Zasięg

[mm]

80

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

## Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

aluminium

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.