N00101

應用於**NAMUR**感測器的開關放大器

NV0100/220VAC

停產產品 - 存檔登録

替代產品: N0031A

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 安裝在DIN軌道

CE

應用		
應用		短路監控; 斷線監控
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	-15...10
工作電壓	[V]	< 220 AC
頻道數		1
輸出		
電氣設計		繼電器
繼電器介面容量		4 A, 250 V AC / 500 VA
開關頻率DC	[Hz]	10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 30
防護等級接線端子		IP 20
認證/測試		
許可證		PTB Ex-84/2066X
安全分類		
名稱		安全火花防爆型外殼防護等級
電壓	[V]	< 13,4
電流	[mA]	< 18,5
功率	[mW]	< 62

N00101

應用於**NAMUR**感測器的開關放大器

NV0100/220VAC

[Ex ia] IIC designation	[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB designation	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC inductance	1mH / 3mH
[Ex ia] IIB inductance	90mH
[Ex ia] IIC capacitance	390nF / 345nF
[Ex ia] IIB capacitance	660nF

機械技術數據

外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 55 x 110

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	LED, 紅色
	操作	LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數

電氣連接

接線端子座: 16 x ...2.5 mm²

連接



1: 斷線監控#
2: 輸出功能
3: Relais