Reflexlichttaster


OLTLFNKG/US-100



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O5H700 + EVC01E + E21122

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale							
Lichtart		Rotlicht					
Laserschutzklasse		2					
Gehäuse		Quaderförmig					
Einsatzbereich							
Besondere Eigenschaft		Funktionskontrollausgang					
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster					
Elektrische Daten							
Betriebsspannung	[V]	1030 DC					
Stromaufnahme	fnahme [mA] < 30; (Betrieb; \$Einstellung: < 50 mA)						
Schutzklasse		II					
Verpolungsschutz		ja					
Lichtart		Rotlicht					
Wellenlänge	[nm]	675					
Typ. Lebensdauer	[h]	50000					
Ausgänge							
Elektrische Ausführung		NPN					
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)					
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5					

OL5025

Reflexlichttaster

OLTLFNKG/US-100



Funktionskontrollausgang		ja			
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang	[V]	3,5			
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang	[mA]	10			
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200			
Schaltfrequenz DC	[Hz]	500			
Kurzschlussschutz		ja			
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet			
Überlastfest		ja			
Erfassungsbereich					
Tastweite	[mm]	1150; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)			
Reich-/Tastweite einstellbar		ja			
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	0,1			
Lichtfleckabmessungen gelten für		Tastweite			
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur	[°C]	-1050			
Schutzart		IP 67			
Zulassungen / Prüfungen					
EMV		EN 60947-5-2			
		EN 55011		Klasse B	
Laserschutzklasse		2			
Mechanische Daten					
Gehäuse		Quaderförmig			
Abmessungen	[mm]	75 x 27 x 62			
Werkstoffe		PBT			
Optikwerkstoff		РММА			
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige		Schaltzustand		1 x LED, gelb	
		Betrieb		1 x LED, grün	
		Funktion		1 x LED, rot	
Bemerkungen					
Verpackungseinheit	1 Stück				
Elektrischer Anschluss					



Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A


OL5025

Reflexlichttaster

OLTLFNKG/US-100



Anschluss



2 Funktionskontrollausgang

Diagramme und Kurven

Funktionsreservekurve

