EC0451

Prolongateur mis à longueur avec boîtier de jonction

BasicCable/2 Modules



Application		
Version		prêt à l'emploi, pour BasicController, 2 x CR04xx
Application		Alimentation en tension; bus CAN
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Données mécaniques		
Poids	[g]	46,4
Remarques		
Remarques		Des résistances de terminaison bus CAN (120 Ohm) sont intégrées dans les boîtiers de contact standards timer.
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Raccordement