# AC2005

## AS-Interface modul

**Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,**

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: AC5205
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!




1 Popisové pole

| | | |
|---|---|---|
| **Elektrická data** | | |
| Provozní napětí | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Proudový odběr | [mA] | < 235 |
| **Vstupy / výstupy** | | |
| Počet vstupů a výstupů | | Počet digitálních vstupů: 4 |
| **Vstupy** | | |
| Počet digitálních vstupů | | 4 |
| Vstupní obvod digitálních vstupů | | PNP |
| Napájení senzoru | | AS-i |
| Napěťové napájení | [V] | 20...30 |
| Max. celková proudová zatížitelnost | [mA] | 200 |
| Vstupní proud High | [mA] | > 5 |
| Vstupní proud Low | [mA] | < 1,5 |
| Vysoká spínací úroveň | [V] | > 10 |
| Digitální vstupy chráněné proti zkratu | | ano |
| **Výstupy** | | |
| Elektrické provedení | | AS-i |

# AC2005

## AS-Interface modul

**Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,**

| Okolní podmínky | | |
|---|---|---|
| Okolní teplota | [°C] | -25...85 |
| Krytí | | IP 67 |

| Schválení / zkoušky | | |
|---|---|---|
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 50295 | |

| Jmenovité hodnoty AS-i | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-i profil | | S-0.0 | | | | |
| AS-i I/O konfigurace | [hex] | 0 | | | | |
| AS-i ID code | [hex] | 0 | | | | |
| AS-i certifikát | | 01302 | | | | |
| Obsazení datových bitů | | Datový bit | D0 | D1 | D2 | D3 |
| | | zásuvka | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 |
| | | Pin | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 |

| Mechanická data | |
|---|---|
| Způsob montáže | AS-i rozhraní pro FK-spodní části |
| Materiály | PBT |

| Zobrazení / ovládací prvky | | |
|---|---|---|
| Zobrazení | Provoz | LED, zelená |
| | Funkce | LED, žlutá |

| Upozornění | |
|---|---|
| Obsah balení | 1 ks |

## Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A

| | Vstupy |
|---|---|
| 1 | Napájení senzoru L+ |
| 2+4 | Datový vstup vnitřně přemostěný |
| 3 | Napájení senzoru L- |