# **IB0065**

### **Induktiver Sensor**

IB-2020-ABOA/0,3 US-100...



# Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

# ( (

Produktmerkmale		
Ausgangsfunktion		Schließer
Schaltabstand	[mm]	20
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 34 / L = 82
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	20250 AC/DC
Schutzklasse		II
Verpolungsfest		nein
Ausgänge		
Ausgangsfunktion		Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	6
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC	[V]	6,5
Mindestlaststrom	[mA]	5
Max. Reststrom	[mA]	1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC	[mA]	250; (350 (50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC	[Hz]	25
Schaltfrequenz DC	[Hz]	60
Kurzschlussfest		nein
Überlastfest		nein
Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	20

# **IB0065**

### **Induktiver Sensor**



IB-2020-ABOA/0,3 US-100...

Realschaltabstand Sr	[mm]	20 ± 10 %						
Arbeitsabstand	[mm]	016,2						
Genauigkeit / Abweich	nungen							
Korrekturfaktor		Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4						
Hysterese	[% von Sr]	315						
Schaltpunktdrift	[% von Sr]	-1010						
Umgebungsbedingungen								
Umgebungstemperatur	[°C]	-2580						
Schutzart		IP 67						
Zulassungen / Prüfungen								
EMV		EN 60947-5-2						
		EN 55011		Klasse B				
Mechanische Daten	Mechanische Daten							
Gehäuse			Zylind	drisch				
Einbauart		nicht bündig einbaubar						
Abmessungen	[mm]	Ø 34 / L = 82						
\			PBT					
Werkstoffe			PI	ЗТ				
Anzeigen / Bedienelen	nente		PI	ВТ				
	nente	Schaltzustand	PI	1 x LED, gelb				
Anzeigen / Bedienelen		Schaltzustand	PI					
Anzeigen / Bedienelen Anzeige	ss							
Anzeigen / Bedienelen Anzeige Elektrischer Anschlus	ss			1 x LED, gelb				
Anzeigen / Bedienelen Anzeige Elektrischer Anschlus Erforderliche Absicherun	ss		Miniatur-Sicherung gemäß IE	1 x LED, gelb				
Anzeigen / Bedienelen Anzeige Elektrischer Anschlus Erforderliche Absicherun Zubehör	ss		Miniatur-Sicherung gemäß IE	1 x LED, gelb C60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink				
Anzeigen / Bedienelen Anzeige Elektrischer Anschlus Erforderliche Absicherun Zubehör Lieferumfang	ss		Miniatur-Sicherung gemäß IE Befestigung	1 x LED, gelb C60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink				

# **IB0065**

### **Induktiver Sensor**

IB-2020-ABOA/0,3 US-100...




### Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 0,3 m, PVC

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: B





Hinweis Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet  $1 \le 2$  A flink