Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido



44,7 40,2 45 25,8



Campo de aplicación					
Aplicación		Módulo AS-i ATEX			
Datos eléctricos					
Tensión de alimentación	[V]	26,531,6 DC			
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	50			
Corriente máxima total	[A]	2			
Perro guardián integrado		sí			
Entradas/salidas					
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 4			
Salidas					
Número de salidas digitales		4			
Circuito		PNP			
Rango de tensión DC	[V]	1530; (según MBTP; a través de cable plano)			
Corriente máxima por cada salida	[mA]	1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1))			
Protección contra cortocircuitos		sí			
Separación galvánica		sí			
Condiciones ambientales					
Temperatura ambiente	[°C]	-1050			
Grado de protección		IP 50			

Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido



ClassicLine 4DO II 3D

ClassicLine 4DO II 3D								
Homologaciones / pruebas								
Marcado ATEX		⟨Ex⟩ II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50						
CEM		EN 50295						
		IEC 61000-6-2						
MTTF	[años]			211				
Parámetros AS-i								
Versión AS-i				2.11; 3.0				
Direccionamiento AS-i		toma de direccionamiento						
Modo de direccionamiento ampliado		no						
Perfil maestro AS-i		M2; M3; M4						
Perfil AS-i		S-8.0.E						
Configuración de E/S AS-i	[hex]	8						
Código ID AS-i	[hex]	0.E						
Certificado AS-i solicitado				sí				
Asignación de bits de datos		bit de datos	D0	D1	D2	D3		
		Salida	1	2	3	4		
		conector hembra		01/2 0-2	O-3/4	O-3/4 O-4		
		pin	4	2 4	4	2 4		
Datos mecánicos								
Peso	[g]	228,5						
Tipo de montaje		conexión directa a cable plano AS-i						
Materiales		PA; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado						
Indicaciones / elementos d	e mando							
Indicación		Disponibilidad LED, verde						
		errores		LED,				
• '/ / / '		función		LED,	amarillo			
Conexión eléctrica								
Conexión del módulo				Cables plano	S			
Accesorios				· ·				
Componentes incluidos		zócalo						
Accesorios (opcionales)		Tapón de protección: M12, E73004						
Notes			Carcasa de pr		πραυιυδ., ⊏700			
			Es necesario di	enonar da una n	rotacción macá	nica		
ivotas								
		con la carcasa de protección contra impactos (E7000A).						
Cantidad por pack		1 unid.						
Notas Notas Cantidad por pack								

Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido




ClassicLine 4DO II 3D


Conexión eléctrica

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos

Conexión



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido



Conector: M12; codificación: A





	Salidas	
	conector hembra O-1/2	
1	no utilizado	
2	salida de conmutación 2	
3	tensión externa AUX -	
4	salida de conmutación 1	
5	no utilizado	
	conector hembra O-2	
1	no utilizado	
2	no utilizado	
3	tensión externa AUX -	
4	salida de conmutación 2	
5	no utilizado	
	conector hembra O-3/4	
1	no utilizado	
2	salida de conmutación 4	
3	tensión externa AUX -	
4	salida de conmutación 3	
5	no utilizado	
	conector hembra O-4	
1	no utilizado	
2	no utilizado	
3	tensión externa AUX -	
4	salida de conmutación 4	
5	no utilizado	
J	no utilizado	