




## Sensor induktif

IMC2015UARLA/SC/LS-300BL

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Karakteristik produk

Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeksiian [mm]	15
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	40 x 40 x 66

## Aplikasi

Fitur khusus	Tahan terhadap medan magnet; anti-percikan
Tahan terhadap medan magnet	ya

## Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan	I
Pelindung polaritas terbalik	ya

## Output

Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	5.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	5.5
Arus beban minimal [mA]	5.5

# IM0031



## Sensor induktif

IMC2015UARLA/SC/LS-300BL

Kebocoran arus maks.	[mA]	1.7 (140 V AC/DC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	450
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	450
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	100
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		penguncian (melakukan interlock lagi setelah hubung singkat)
Pelindung beban berlebih		ya
<strong>Zona pendektesian</strong>		
Jangkauan pendektesian	[mm]	15
Jangkauan pendektesian real	[mm]	15 ± 10 %
Sr		
Jarak pengoperasian	[mm]	0...12.1
<strong>Akurasi/deviasi</strong>		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis	[X01]	3...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
<strong>Kondisi pengoperasian</strong>		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
<strong>Pengujian/persetujuan</strong>		
EME		EN 60947-5-2
<strong>Data teknis</strong>		
Casing		persegi panjang
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 66
Material		casing: PPE; permukaan pendektesian: PEI anti-percikan; klem: seng tuang
<strong>Elemen display/pengoperasian</strong>		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
	operasi	1 x LED, hijau
	hubung singkat	1 x LED, hijau/merah berkedip secara bergantian
<strong>Keterangan</strong>		
Keterangan		5 posisi zona aktif yang dapat dipilih
Jumlah paket		1 buah

## Sensor induktif

IMC2015UARLA/SC/LS-300BL

### Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A

