


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3/2,5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

28

OUF

Zasięg działania

[mm]

28

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

3

Długość głowicy

[mm]

25

Długość

[mm]

2500

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał

Adapter: PPE

Materiał światłowodu

szkło

E20354



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3/2,5M

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.