

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FIBRE OPTIC 2M



Aplikacja

Wykonanie	podłączenie do czujników temperatury na podczerwień TWxx11
-----------	--

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...250
-----------------------	------	-----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	162,8
Połączenie światłowodowe		1/4"-36UNS-2A
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	120
Układu światłowodu		●
Materiał światłowodu		kwarc / kwarc
Materiał z głowicy		CuNiZn
Materiał pancerza		stal kwasoodporna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------